

TELEVISORI INTEGRATI

LEGENDA: i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono sottolineati

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1 DIKOM (TV)	<u>DVDH-GA073S</u>	Non rilevabile	<p>1) Premere il testo "TV/AV" sulla tastiera</p> <p>2) Premere il tasto " Setup " sulla tastiera</p> <p>3) Premere il tasto "Menu", selezionare "Menu DVB " e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>4) Selezionare l'icona con la lente d'ingrandimento e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>5) Selezionare " Ricerca automatica " e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>6) Compare il messaggio "Vuoi avviare ricerca automatica"</p> <p>7) Scegliere " Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>8) Compare il messaggio " Vuoi cancellare la lista canali precedenti "</p> <p>9) Scegliere " Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
2 DIKOM (TV)	<u>DVDH-GA093S</u>	Non rilevabile	<p>1) Premere il testo "TV/AV" sulla tastiera</p> <p>2) Premere il tasto " Setup " sulla tastiera</p> <p>3) Premere il tasto "Menu", selezionare "Menu DVB " e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>4) Selezionare l'icona con la lente d'ingrandimento e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>5) Selezionare " Ricerca automatica " e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>6) Compare il messaggio "Vuoi avviare ricerca automatica"</p> <p>7) Scegliere " Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>8) Compare il messaggio " Vuoi cancellare la lista canali precedenti "</p> <p>9) Scegliere " Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.</p>

				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
3	PIONEER (TV)	<u>PDP-LX 5090H</u>	0907-0701	<p>1) Premere "Menu" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "SET UP" e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "SET UP SISTEMA" e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>4) Inserire password "1234" e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "AUTOINSTALLAZIONE" e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>6) Nei campi: "LINGUA" selezionare "ITALIANO", nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA", nel campo "SINTONIA TERRESTRE" Scegliere "DIGITALE"</p> <p>7) Selezionare "INIZIO" e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
4	TELESYSTEM (TV 22")	<u>BEKO B22LS3BXT</u>	01:01:04	<p>1) Premere il tasto "AV" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DIGITALE" con il tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>3) Premere "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "PROGRAMMAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare nazione "ITALIA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale premere il tasto "EXIT" sul telecomando e il televisore si sintonizza automaticamente su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
5	TELESYSTEM (TV 19")	<u>97A</u>	01:01:04	<p>1) Premere il tasto "AV" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DIGITALE" con il tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>3) Premere "MENU" sul telecomando</p>

			<p>4) Selezionare "PROGRAMMAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare nazione "ITALIA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale premere il tasto "EXIT" sul telecomando e il televisore si sintonizza automaticamente su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
6	TELESYSTEM (TV 19")	<u>PALCO 19/L02 COMBO</u>	V.6.4 (EU.I)
			<p>1) Pigiare il tasto "DTV" sul telecomando</p> <p>2) Premere "Menu" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" e premere "OK" sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "Questi servizi hanno lo stesso numero, selezionare uno al quale verrà assegnato il numero di servizio...": se no si fa la scelta, questa viene fatta automaticamente dal TV, altrimenti scegliere uno dei due programmi in confli</p> <p>8) Dopo ciò, compare la domanda: "EFFETTUARE LA RICERCA DEI CANALI ANALOGICI?" selezionare "NO" con il tasto freccia a destra e premere "OK".</p> <p>Il televisore si sintonizza automaticamente su di un canale digitale.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
7	BEKO	<u>22CF6-T</u>	01:01:04
			<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
8	BEKO	<u>32LU1FHD-T</u>	01:01:04
			<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
9	BEKO	<u>37LU2FHD-T</u>	01:01:04
			<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
10	BEKO	<u>37LU2-T</u>	01:01:04
			<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p>

				<p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
11 BEKO	<u>42LU4FHD-T</u>	01:01:04		<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
12 BEKO	<u>42LU4-T</u>	01:01:04		<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
13 GBC	TVH-11i	1.08-1		<p>Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI →PAESE→ITALIA</p> <p>Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK</p>
14 GBC	<u>TVH-7i</u>	1.08-1		<p>Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI →NAZIONE→ITALIA</p> <p>Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK→SI</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
15 GBC	<u>TVH-8.4i</u>	1.08-1		<p>Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI →NAZIONE→ITALIA</p> <p>Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK→SI</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
16 GRUNDIG	<u>VISION 7 32-7853 T</u>	V0.0.32		<p>Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
17 GRUNDIG	<u>VISION 7 37-7853 T</u>	V0.0.32		<p>Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
18 GRUNDIG	<u>VISION 7 42-7853 T</u>	V0.0.32		<p>Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
19 GRUNDIG	VISION 9 42-9870T	V0.0.32		<p>INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → RICERCA → DIGITALE →AVVIA RICERCA AUTO → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

20 GRUNDIG	<u>VISION 9 47-9870 T</u>	V0.0.32	<p>INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → RICERCA → DIGITALE → AVVIA RICERCA AUTO → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
21 GRUNDIG	VISION 2 19-2830 T DVD	01:01:04	<p>Ricerca automatica: MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
22 GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2830 T DVD</u>	01:01:04	<p>Ricerca automatica: MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
23 GRUNDIG	<u>VISION 6 26-6831 T</u>	SSEGE.F4M.R64M.V00. T09	<p>Ricerca automatica: i → IMP. CANALE → RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
24 HYUNDAI	<u>HV193D</u>	NOV2408	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]</p>
25 HYUNDAI	<u>HV323D</u>	TVC20090320PAN	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]</p>
26 IRRADIO / MKC	XTL-716AD / MLD-750AD	1.08-1	<p>IMPOSTARE: MENU → IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA → IMPOSTAZIONI LOCALI → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI</p>
27 IRRADIO / MKC	XTL-717AD	V1.02	<p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU PRINCIPALE → RICERCA CANALE → REGIONE → OK → EUROPA → OK → MODO DI SCANSIONE → AUTOMATICO → OK</p> <p>Funzione LCN gestita in modalità non standard.</p>
28 IRRADIO / MKC	XTL-925AD / MLD-950AD	1.08-1	<p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>IMPOSTARE: MENU → IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA → IMPOSTAZIONI LOCALI → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI</p>
29 IRRADIO / MKC	XTL-1220AD / MLD-1250AD	1.08-1	<p>IMPOSTARE: MENU → IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA → IMPOSTAZIONI LOCALI → PAESE → ITALIA.</p>

			SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI
30 LG	<u>19LH2000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
31 LG	<u>19LU4000-ZB</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
32 LG	<u>19LU5000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
33 LG	<u>19LU7000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
34 LG	<u>22LH2000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
35 LG	<u>22LU4000-ZB</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
36 LG	<u>22LU5000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
37 LG	<u>22LU7000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
38 LG	<u>26LH2000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
39 LG	<u>26LU5000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
40 LG	<u>32LF2500</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
41 LG	<u>32LF2500-ZF</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
42 LG	<u>32LH2000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
43 LG	<u>32LH3000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
44 LG	<u>32LH4000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
45 LG	<u>32LH4000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
46 LG	<u>32LH4800-ZB</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
47 LG	<u>32LH4900-ZD</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
48 LG	<u>32LH5000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
49 LG	<u>32LH7000</u>	V00.05.00(0.1.16.90)	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
50 LG	<u>32SL8000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

51 LG	<u>37LF2500</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
52 LG	<u>37LF2500-ZF</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
53 LG	<u>37LH2000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
54 LG	<u>37LH3000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
55 LG	<u>37LH4000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
56 LG	<u>37LH4800-ZB</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
57 LG	<u>37LH4900-ZD</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
58 LG	<u>37LH5000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.

			<p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
59 LG	<u>37LH7000</u>	V00.05.00(0.1.16.90)	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
60 LG	<u>37SL8000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
61 LG	<u>42LF2500</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
62 LG	<u>42LF2500-ZF</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
63 LG	<u>42LH2000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
64 LG	<u>42LH3000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
65 LG	<u>42LH4000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p>

			<p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
66 LG	<u>42LH4000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
67 LG	<u>42LH4800-ZB</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
68 LG	<u>42LH4900-ZD</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
69 LG	<u>42LH5000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
70 LG	<u>42LH7000</u>	V00.05.00(0.1.16.90)	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
71 LG	<u>42LH9000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
72 LG	<u>42PQ1000-ZD</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p>

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
73 a1	<u>42PQ1100-ZE</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
74 LG	<u>42PQ2000</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
75 LG	<u>42PQ3000</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
76 LG	<u>42PQ6000</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
77 LG	<u>42SL8000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
78 LG	<u>42SL9000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
79 LG	<u>47LH3000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
80 LG	<u>47LH4000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p>

			<p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
81 LG	<u>47LH4800-ZB</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
82 LG	<u>47LH4900-ZD</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
83 LG	<u>47LH5000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
84 LG	<u>47LH7000</u>	V00.05.00(0.1.16.90)	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
85 LG	<u>47LH9000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
86 LG	<u>47SL8000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
87 LG	<u>47SL9000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p>

			<p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
88 LG	<u>50PQ1000-ZD</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
89 LG	<u>50PQ1100-ZE</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
90 LG	<u>50PQ2000</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
91 LG	<u>50PQ3000</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → NUMERAZIONE AUTOMATICA → SI</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
92 LG	<u>50PQ6000</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
93 LG	<u>50PS3000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
94 LG	<u>50PS6000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

95 LG	<u>50PS7000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU → IMPOSTAZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
96 LG	<u>50PS8000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
97 LG	<u>60PS7000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
98 LG	<u>60PS8000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
99 LG	<u>M237WD - PZ</u>	V3.09.1	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA → PASSWORD "0000" → NUMERAZIONE AUTOMATICA → SI Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
100 LG	<u>M2794DP-PZ</u>	V2.01.0	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (✓) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
101 NORDMENDE	<u>N153LD</u>	TVH200900206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
102 NORDMENDE	<u>N154LDD</u>	TVH20090206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
103 NORDMENDE	<u>N193LD</u>	TVH20090206PAN	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
104 NORDMENDE	<u>N194LDD</u>	TVH20090206PAN	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
105 NORDMENDE	<u>N222LD</u>	THV20090206PAN	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
106 NORDMENDE	<u>N224LDD</u>	TVH20090206PAN	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
107 NORDMENDE	<u>N263LD</u>	TVC20090320PAN	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
108 NORDMENDE	<u>N323LD</u>	TVC20090320PAN	<p>SOURCE → DTV</p> <p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

109	NORDMENDE	<u>N325LD</u>	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
110	NORDMENDE	<u>N325LDF</u>	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
111	UNITED	TVD9052D		IMPOSTARE: MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ENTER
112	UNITED	<u>UTV14X83D</u>	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [Ok] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
113	UNITED	<u>UTV20X83D</u>	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [Ok] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
114	UNITED	<u>UTV21X83D</u>	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [Ok] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
115	UNITED	<u>LTV22X83DVBT</u>	01:01:04	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
116	UNITED	<u>LTV26X83DVBT</u>	SSEBE-F4M-R64M-	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA → OK

			V01.T06	Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
117 UNITED	<u>LTV32X93</u>	SSEBE-F4M-R64M-		Impostare MENU → OPZIONI → NAZIONE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → SELEZIONE NAZIONE → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
			V02.T05	
118 UNITED	<u>LTV15X99DB</u>			Impostare MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ENTER
119 UNITED	<u>LTV19X94DB</u>			Impostare MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
120 UNITED	<u>LTV22X99DB</u>			Impostare MENU → OPZIONI → NAZIONE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → SELEZIONE NAZIONE → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
121 UNITED	<u>TVD9054DVBT</u>			Impostare MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
122 UNITED	<u>TVD9055DVBT</u>	1.1.4		SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
123 UNITED	<u>TVD9095DVBT</u>	1.1.4		SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
124 BEKO	<u>19CF5-T</u>	1.1.4		Ricerca automatica: MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
125 BEKO	<u>16CK7-T</u>	1.1.4		Ricerca automatica: MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK

			<p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
126	TELESystem	Palco 22/L02-Combo	V.8.5
			<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" :con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?" : se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
127	TELESystem	LCD PALCO 15/L02	V.8.5
			<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" :con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?" : se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

<p>128 TELESytem <u>LCD PALCO 16/L02</u> V.8.5</p>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?": con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro. Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi.</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?" : se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<p>129 TELESytem <u>LCD PALCO 19/L02</u> V.8.5</p>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?": con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro. Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi.</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?" : se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<p>130 TELESytem <u>LCD PALCO 22/L02</u> V.8.5</p>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p>

	<p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" :con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?" : se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<p>131 TELE System (TV) <u>LCD PALCO 32/02</u> V.8.5</p>	<p>1) Pigiare il tasto "TV/DTV" sul telecomando per andare su "DTV"</p> <p>2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>7) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono quei programmi che hanno lo stesso numero e sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta il televisore assegna ,in modo automatico, la posizione principale nella lista dei programmi al canale evidenziato</p> <p>8) Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?" : se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando viene eseguita la memorizzazione dei soli canali digitali trovati e il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Se si sceglie "SI" e si preme "OK", parte la ricerca anche dei canali analogici, al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

132 SHARP (TV)	<u>LC-19SH7-E black PP</u> <u>simple</u>	VO.41B	<p>1) Pigiare il tasto " Sorgente Ingr.Segnale" (primo tasto in alto a sinistra del telecomando)</p> <p>2) Selezionare "TV" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso</p> <p>5) Pigiare tasto freccia destra , viene aperto questo sottomenu</p> <p>6) Selezionare " CANALI " con freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>7) Con già selezionato " RICERCA CANALI " pigiare " OK " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
133 SHARP (TV)	<u>LC-26SH7-E black PP</u> <u>simple</u>	VO.41B	<p>1) Pigiare il tasto " Sorgente Ingr.Segnale" (primo tasto in alto a sinistra del telecomando)</p> <p>2) Selezionare "TV" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso</p> <p>5) Pigiare tasto freccia destra , viene aperto questo sottomenu</p> <p>6) Selezionare " CANALI " con freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>7) Con già selezionato " RICERCA CANALI " pigiare " OK " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
134 Sunnysky (TV)	<u>SK15</u>		<p>1. Pigiare il tasto "TV/AV" sul telecomando e con freccia in alto selezionare "DTV" e premere OK</p> <p>2. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare "SINTONIA AUTO" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4. Compare la domanda "SELEZIONARE LA NAZIONE "; scegliere (ITALIA) " con freccia a destra e pigiare "OK" sul telecomando</p> <p>5. Si seleziona automaticamente " INIZIO ", premere OK (se non si procede ai punti 6 e 7, vengono ricercati i programmi sia analogici che digitali)</p> <p>6. Per effettuare la ricerca dei soli canali digitali, premere il tasto " MENU"</p> <p>7. Compare la domanda " VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV?" con freccia a sinistra selezionare " SI " e premere OK sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca dei canali digitali, al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
135 DIKOM (TV 7")	<u>DP8510</u>	801.01+820.01	<p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DVB MENU" con tasto freccia in basso e premere OK</p> <p>3) Selezionare la lente d'ingrandimento con tasto freccia in basso.</p> <p>4) Selezionare "AUTOMATIC SEARCH" con il tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " Do you want to start Auto Search " scegliere OK con freccia a sinistra e premere OK sul telecomando.</p> <p>6) Compare il messaggio "DO you want to erase your previous channel list " scegliere " YES " e premere "OK" sul telecomando</p> <p>7) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "Warning no service " premere " OK" sul telecomando</p>

			<p>Il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
136 TELE System	<u>LCD PALCO 16/L02</u> <u>COMBO</u>	V.8.5	<p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Premere "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono quei programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro. Non facendo nessuna scelta il televisore assegna, in modo automatico, la posizione principale nella lista dei programmi al canale evidenziato</p> <p>9) Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?" se si sceglie "NO" con il tasto freccia a destra, premere "OK" sul telecomando.</p> <p>Il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
137 TELESsystem	<u>LCD PALCO 19/L04</u>	ST 6BMW.F8M.R64M.V00. T24	<p>1) Premere "M" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "IMP. CANALE" con il tasto freccia a destra.</p> <p>3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>4) Compare il messaggio: Selezione nazione scegliere "ITALIA" con il tasto freccia a destra o sinistra</p> <p>5) Selezionare "Tipo di Scansione" con freccia in basso</p> <p>6) Scegliere "DTV" con freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
138 TELESsystem	<u>LCD PALCO 22/L04</u>	ST 6BMW.F8M.R64M.V00. T24	<p>1) Premere "M" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "IMP. CANALE" con il tasto freccia a destra.</p> <p>3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>4) Compare il messaggio: Selezione nazione scegliere "ITALIA" con il tasto freccia a destra o sinistra</p> <p>5) Selezionare "Tipo di Scansione" con freccia in basso</p> <p>6) Scegliere "DTV" con freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p>

			<p>7) Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
139 LG	<u>42LH3800</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
140 LG	<u>42LH5700</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
141 LG	<u>42PQ6010</u>	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
142 LG	<u>42SL8500</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
143 LG	<u>47LF5100</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
144 LG	<u>47LH3800</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
145 LG	<u>47SL8500</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
146 LG	<u>50PS2000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p>

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
147 LG	<u>55LH5000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
148 LG	<u>55LH9500</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
149 LG	<u>55SL8000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
150 SHARP	<u>LC-32LE600E</u>	E0907141-M000100	<p>MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE</p> <p>Funzione LCN supportata.</p> <p>In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.</p>
151 Philips 231T1	<u>MWT1231T</u>	Non rilevata	<p>1) Pigiare il, tasto “ MENU’ “ sul telecomando</p> <p>2) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere “ OK “ sul telecomando</p> <p>3) Selezionare “CANALI” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>4) Si seleziona “ RICERCA CANALI “ premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>5) Parte la ricerca</p> <p>6) Alla fine della ricerca si sintonizza automaticamente su di un canale</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
152 TELE System	<u>Palco 26/L02-Combo</u>	V.8.5	<p>1) Pigiare il, tasto “SOUCE” sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso “DTV/USB” e premere il tasto “ OK” sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto“ MENU’ “ sul telecomando</p> <p>4) Selezionare “ IMPOSTAZIONE “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ OK “ sul telecomando</p> <p>5) Selezionare “INSTALLAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona “SCANSIONE AUTOMATICACANALI” premere il tasto “OK” sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio “Avviare la ricerca automatica? L’elenco canali precedenti viene sostituito” scegliere “SI” con il tasto freccia a destra e premere il tasto “OK” sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “Vuoi che la lista venga selezionata secondo l'emittenti TV” scegliere “SI” e premer il tasto “ OK” sul telecomando</p>

			<p>9) Compare il messaggio " Questi servizi hanno lo stesso numero: Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione nella lista principale"</p> <p>10) Pigiare il tasto "OK" per eseguire la scelta</p> <p>11) Alla fine compare il messaggio "Si desiderano cercare i canali analogici?" scegliere "NO" e premere il tasto "OK" trova il canale desiderato e della quale si sintonizza automaticamente su di un canale</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
153 LG	<u>42LF5700</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
154 LG	<u>42LG2100</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
155 LG	<u>42LH301C / 42LH3000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
156 BEKO	<u>BKL-19-T6-CK1B</u>	01:01:04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
157 BEKO	<u>BKL-19-T6-CS3B</u>	01:01:04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
158 BEKO	<u>BKL-22-T6-CK2B</u>	01:01:04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
159 BEKO	<u>BKL-22-T6-CS4B</u>	01:01:04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
160 GRUNDIG	<u>GRUNDIG VISION 4 26-4940 T</u>	V0.0.32	<p>INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
161 GRUNDIG	<u>VISION 4 37 4940 T</u>	V0.0.32	<p>INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

162 GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2830 T</u>		01:01:04	MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
163 GRUNDIG	<u>VISION 4 32 4940 T</u>	<u>SSEGE.F4M.R64M.V00</u> <u>.T09</u>		i → IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA→ OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
164 HANNSPREE	<u>ST251MAB</u>	V01		MENU→DTV →AREA→ITALIA Ricerca automatica: MENU→DTV →RICERCA AUTO→TASTO DESTRO→SI Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
165 HANNSPREE	<u>ST281MAB</u>	V01		Impostare MENU→DTV →AREA→ITALIA Ricerca automatica: MENU→DTV →RICERCA AUTO→TASTO DESTRO→SI Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
166 LG	<u>19LH201C / 19LH2000</u>	V03.00.00		IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
167 LG	<u>22LH201C / 22LH2000</u>	V03.00.00		IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
168 LG	<u>26LH201C / 26LH2000</u>	V03.00.00		IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
169 LG	<u>32LH201C / 32LH2000</u>	V03.00.00		IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
170 LG	<u>37LH201C / 37LH2000</u>	V03.00.00		IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
171 LG	<u>42LH201C / 42LH2000</u>	V03.00.00		IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
172 LG	19LG3100	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
173 LG	22LG3100	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
174 LG	26LG3100	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
175 LG	32LF5100	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
176 LG	32LF5700	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
177 LG	32LG2100	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
178 LG	32LH301C / 32LH3000	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
179 LG	32LH3000	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

180 LG	<u>32LH3800</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
181 LG	<u>32LH5700</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
182 LG	<u>37LG2100</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
183 LG	<u>37LH301C / 37LH3000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
184 LG	<u>37LH3800</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
185 LG	<u>42LF5100</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
186 UNITED	TVD9094 DVBT	01:01:04	<p>MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
187 SHINELCO 19"	<u>TVL 1930CI</u>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto " TV/AV " sul telecomando 2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando 3. Premere il tasto " MENU " sul telecomando 4. Selezionare l'icona " PARABOLA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra 5. Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 6. Compare il messaggio " Cancelare tutti i canali? " 7. Selezionare " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER " 8. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV

		Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
188 SHINELCO 16"	<u>TVL 1640</u>	<p>1. Premere il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3. Premere il tasto " MENU " e selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</p> <p>4. Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</p> <p>5. Compare il messaggio " Cancellare tutti i canali? " scegliere " SI " con tasto freccia a sinistra e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
189 SHINELCO 19"	<u>TVL 1931CI</u>	<p>1. Premere il tasto " TV/AV " sul telecomando</p> <p>2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>3. Premere il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</p> <p>5. Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER "</p> <p>6. Compare " SI " " NO ", selezionare " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER "</p> <p>7. Compare il messaggio " Cancellare tutti i canali? " scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER "</p> <p>8. Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio SERVICE NOT RUNNING, pigiare un tasto numerico e il televisore si sintonizza automaticamente sul relativo programma TV.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
190 Toshiba 26"	<u>26DV665DG</u>	<p>1) Pigiare il, tasto " IMPUT " sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU/SETUP " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona " SINTONIA AUTOMATICA " e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio " SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? " scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza su di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
191 EasyOne	<u>T5T</u>	<p>1. Premere il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>2. Con i tasti < PR/PR+ > selezionare " Installazione " e premere il tasto OK.</p> <p>3. Con i tasti < PR/PR+ > selezionare l'opzione " RICERCA AUTOMATICA " e premere il tasto OK.</p>

		<p>4. Con i tasti <VOL-/VOL+> cambiare la modalità di RICERCA (Tutto/Liberi)</p> <p>5. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare "RICERCA" e premere il tasto OK.</p> <p>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.</p> <p>LCN</p>
192 SetOne	<u>TX-3T USB; TX-4T USB</u>	<p>1. Premere il tasto "MENU" "sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "Installazione" "con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.</p> <p>3. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA" con i tasti freccia in basso/alto e premere il tasto OK.</p> <p>4. Con il tasto freccia a destra andare al campo situato a destra della voce "MODO DI SCANSIONE" e scegliere il modo di scansione, "All" o "Free".</p> <p>5. Con il tasto freccia in basso, selezionare "Ricerca", e premere il tasto OK</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato</p> <p>LCN</p>
193 SetOne	<u>TX-40T USB PVR</u>	<p>1. Premere il tasto "MENU" "sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "DIGITAL TV" e premere il tasto OK.</p> <p>3. Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.</p> <p>4. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto OK.</p> <p>5. Selezionare "RICERCA PER AREA" e premere il tasto OK.</p> <p>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.</p> <p>LCN</p>
194 SetOne	<u>Scart TX-44T USB</u>	<p>1. Premere il tasto "MENU" "sul telecomando</p> <p>2. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare "SETUP"</p> <p>3. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare "Installazione" e premere il tasto OK.</p> <p>4. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare l'opzione "IMPOSTAZIONE PAESE" e con i tasti <+/-> scegliere "ITALIA".</p> <p>5. Premere il tasto <ROSSO>, per confermare la cancellazione del data base e premere il tasto OK.</p> <p>6. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto OK.</p> <p>7. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.</p> <p>LCN</p>
195 UNITED	DVBT9082; DVBT9080; DVBT9072	<p>1. Premere il tasto "MENU" "sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "Installation" "con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.</p> <p>3. Selezionare "AUTO SCAN".</p> <p>4. Con il tasto freccia a destra andare al campo situato a destra della voce "SCAN MODE" e scegliere il modo di scansione, "All".</p> <p>5. Con il tasto freccia in basso, selezionare "Search", e premere il tasto OK</p> <p>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV</p>
196 TOSHIBA TV	Serie 19/22/26 AV635	<p>CONFIGURAZIONE INIZIALE (prima accensione)</p> <p>1. All' accensione si visualizza "CONFIGURAZIONE INIZIALE"</p> <p>2. Premere il tasto "OK" per avviare la configurazione iniziale</p>
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL' APPARATO, E DALL' IMPORTATORE/DISTRIBUTORE	

	<p>3. Selezionare la lingua "ITALIANO" con il tasto freccia in basso /alto e premere tasto freccia a destra</p> <p>4. Selezionare la nazione "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere tasto freccia a destra</p> <p>5. Viene visualizzata la schermata "RICERCA CANALI" premere il tasto freccia a destra</p> <p>6. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza su un programma</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "CONFIGURAZIONE" con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</p> <p>3. Evidenziare "PAESE" con tasto freccia in basso e scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra /sinistra</p> <p>4. Evidenziare "LINGUA OSD" con tasto freccia in basso e scegliere "ITALIANO" con tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>5. Evidenziare "CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</p> <p>6. Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" e premere tasto freccia a destra</p> <p>7. Compare il messaggio "Le impost. prec. verranno cancellate! Prem. Annulla per non apportare cambiamenti! Prem. OK per avv. la Ric.aut." scegliere "OK" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente su un programma</p>
<p>197 TOSHIBA TV Serie XV635 Digitale</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "ATV/DTV" sul telecomando e scegliere "DTV"</p> <p>2. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</p> <p>4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio "Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare"</p> <p>6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"</p> <p>7. Evidenziare "AVV. SCANS." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati</p> <p>9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato premere il tasto "OK" sul telecomando per visualizzarlo</p>
<p>198 TOSHIBA TV Serie ZV635 Digital</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "ATV/DTV" sul telecomando e scegliere "DTV"</p> <p>2. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</p> <p>4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio "Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare"</p> <p>6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"</p> <p>7. Evidenziare "AVV. SCANS." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p>

		<p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati</p> <p>9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato premere il tasto "OK" sul telecomando per visualizzarlo</p>
199 TOSHIBA TV	Serie RV635 Digitale	
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE		<p>1. Premere il tasto "ATV/DTV" "sul telecomando e scegliere "DTV"</p> <p>2. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare" IMPOSTAZIONE "con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</p> <p>4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio" Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare</p> <p>6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"</p> <p>7. Evidenziare "AVV. SCANS:" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati</p> <p>9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato pemere il tasto "OK" sul telecomando</p>
200 SONY TV	KDE -W50A11E	
	KDF -E42A11E	
	KDF -E50A11E	
	KDL -V26A11E	
	KDL -V32A11E	
	KDL -V40A11E	
	KDL -W40A11E	
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE		<p>1. Alla prima accensione viene visualizzato il meu " LANGUAGE" Selezionare "ITALIANO" con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto " OK" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare " NAZIONE " con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e scegliere " ITALIA" premere il tasto " OK" del telecomando</p> <p>3. Compare il messaggio " SI DESIDERA INIZIARE LA PRESELEZIONE AUTOMATICA scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
201 SONY TV	Serie KDL -15G20xx,	
	20G20xx	
	20S20xx, 20S40xx, 26S20xx,	
	32S20xx,40S20xx, 46S20xx,	
	32S25xx, 40S25xx, 46S25xx	
	26P25xx, 32P25xx, 40P25xx	
	26U20xx, 32U20xx, 32U25xx,	
	40U20xx, 40U25xx	
	32V20xx, 40V20xx, 46V20xx,	
	32V25xx, 40V25xx, 46V25xx	
	40T35xx, 46T35xx	
	40W20xx, 46W20xx	
	KDF-50E20xx	
		<p>1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili) "con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto (oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando.</p> <p>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>

CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE		
202 SONY TV	<p>Serie KDL 20G30xx</p> <p>26P30xx, 32P30xx, 37P30xx,</p> <p>40D30xx</p> <p>26S30xx, 32S30xx, 40S30xx</p> <p>32D30xx, 46D30xx, 40D35xx,</p> <p>46D35xx</p> <p>32U30xx</p> <p>40W30xx, 46W30xx,</p> <p>52W30xx</p> <p>40X35xx, 40X20xx,</p> <p>40X2000B, 46X35xx,</p> <p>52X35xx, 46X20xx, 52X2000</p> <p>40V30xx, 46V30xx</p> <p>55A20xx</p> <p>70R20xx</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili)" con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto (oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
203 SONY TV	<p>Serie - KDL-52W40xx</p> <p>KDL-52W42xx</p> <p>KDL-46W40xx</p> <p>KDL-46W42xx</p> <p>KDL-40W40xx</p> <p>KDL-40W42xx</p> <p>KDL-32W40xx</p> <p>KDL-32W42xx</p> <p>KDL-40E40xx</p> <p>KDL-32E40xx</p> <p>KDL-26E40xx</p> <p>KDL-37V45xx</p> <p>KDL-37V47xx</p> <p>KDL-32V45xx</p> <p>KDL-32V47xx</p> <p>KDL-26V45xx</p> <p>KDL-26V47xx</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare "IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>4. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili)" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
204 SONY TV	<p>Serie KDL 52Z4500</p> <p>KDL 46Z4500</p> <p>KDL 40Z4500</p>	<p>1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare "IMPOSTAZIONE DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando</p> <p>3. Dal menu "LUOGO" Selezionare "CASA" "</p>

<p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>		<p>4. Compare il messaggio "Si desidera avviare la preselezione automatica", scegliere "Si" con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando</p> <p>5. Selezionare "ANTENNA" con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando I</p> <p>6. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
<p>205 SONY TV</p>	<p>Serie KDL 32S55xx; KDL 32P55xx KDL 32P35xx KDL 26S55xx KDL 26P55xx KDL 22S55xx KDL 22P55xx</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
<p>206 SONY TV</p>	<p>Serie KDL-19L40xx; Serie KDL-26L40xx; Serie KDL-32L40xx</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
<p>207 SONY TV</p>	<p>Serie KDL-32P36xx; Serie KDL-37P36xx; Serie KDL-40P36xx; Serie KDL-32S56xx; Serie KDL-37S56xx; Serie KDL-40S56xx</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
<p>208 SONY TV</p>	<p>Serie KDL-40S55xx; Serie KDL-40P55xx; Serie KDL-37S55xx;</p>	<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando"</p> <p>2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>

CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE		
209 SONY TV10	Serie KDL 19S57xx	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando" 2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto (oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE		
210 SONY TV	Serie KDL 22E53xx	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando" 2. Selezionare "IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE		
211 SONY TV	Serie KDL-40E55xx KDL-32E55xx KDL-52V55/56xx KDL-46V55/56xx KDL-40V55/56xx KDL-37V55/56xx KDL-32V55/56xx KDL-52W55xx KDL-46W55/57xx KDL-40W55/57xx KDL-37W55/57xx KDL-32W55/57xx KDL-46WE5 KDL-40WE5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando" 2. Selezionare "IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE		
212 SONY TV	Serie KDL-52V58xx KDL-46V58xx KDL-40V58xx	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando" 2. Selezionare "IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando

	<p>KDL-37V58xx</p> <p>KDL-32V58xx</p> <p>KDL-52W58xx KDL-46W58xx KDL-40W58xx KDL-37W58xx KDL-32W58xx</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>4. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
<p>213 SONY TV</p>	<p>Serie KDL-52Z5500</p> <p>KDL-46Z5500</p> <p>KDL-40Z5500/40Z5710</p> <p>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</p>	<p>1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>3. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>4. Selezionare "PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA" e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</p> <p>5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
<p>214 TELESYSTEM</p>	<p><u>Palco 16/L02 COMBO</u></p>	<p>1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso /alto e premere "OK" sul telecomando</p> <p>3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4. Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5. Selezionare "INSTALLAZIONE" con tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>6. Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere "OK" sul telecomando</p> <p>7. Appare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA ? L'ELENCO DEI CANALI VIENE SOSTITUITO." scegliere "SI" con il tasto freccia Dx/Sx e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV ?" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9. Compare il messaggio "QUESTI SERVIZI HANNO LO STESSO NUMERO. SELEZIONARE UNO AL QUALE VERRA' ASSEGNATA LA POSIZIONE NELLA LISTA PRINCIPALE"</p> <p>10. Senza fare nessuna scelta premere il tasto "OK" ogni volta che compare il messaggio del punto 9);</p> <p>11. Al termine dell'ordinamento compare il messaggio "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI" scegliere "NO" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando, ci si sintonizza automaticamente su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<p>215 TELESYSTEM</p>	<p><u>Palco 19/L07</u></p>	<p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p>

	<p>2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso /alto e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Nel menù "CANALE" con il tasto freccia in basso selezionare "RICERCA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "SELEZ. OK PER AVVIARE O SCEGLIERE CANC. PER USCIRE"</p> <p>6) Scegliere "OK" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.</p> <p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto "MENU" e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ?" selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra; premere il tasto "ENTER" parte la ricerca automatica dei soli canali digitali.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<p>216 TELESYSTEM <u>Palco 22/L07</u> CH_L15_E_V02.18</p>	<p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso /alto e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Nel menù "CANALE" con il tasto freccia in basso selezionare "RICERCA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "SELEZ. OK PER AVVIARE O SCEGLIERE CANC. PER USCIRE"</p> <p>6) Scegliere "OK" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.</p> <p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto "MENU" e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ?" selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra; premere il tasto "ENTER" parte la ricerca automatica dei soli canali digitali. Al termine della quale si sintonizza su un programma digitale</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<p>217 TELESYSTEM <u>Palco 16/L02 A02B</u> V.1.0</p>	<p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso /alto e premere "OK" sul telecomando</p> <p>3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4. Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5. Selezionare "INSTALLAZIONE" con tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>6. Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere "OK" sul telecomando</p> <p>7. Appare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA ? L'ELENCO DEI CANALI VIENE SOSTITUITO." scegliere "SI" con il tasto freccia Dx/Sx e premere "OK" sul telecomando</p>

			<p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV ?" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9. Compare il messaggio "QUESTI SERVIZI HANNO LO STESSO NUMERO. SELEZIONARNE UNO AL QUALE VERRA' ASSEGNATA LA POSIZIONE NELLA LISTA PRINCIPALE"</p> <p>10. Senza fare nessuna scelta premere il tasto "OK" ogni volta che compare il messaggio del punto 9);</p> <p>11. Al termine dell'ordinamento compare il messaggio "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI" scegliere "NO" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando, ci si sintonizza automaticamente su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
218 ACER	<u>AT2055</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK</p> <p>Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
219 ACER	<u>AT2056</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK</p> <p>Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
220 ACER	<u>AT2355</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK</p> <p>Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
221 ACER	<u>AT2356</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK</p> <p>Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
222 BEKO	<u>ACTIVE PRO 22-911B</u>	<u>SSUBE.FHD.MSB.1200 .V00.T11</u>	<p>Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
223 BEKO	<u>ACTIVE PRO 26-911B</u>	<u>SSUBE.FHD.MSB.1200 .V00.T11</u>	<p>Ricerca automatica:</p>

			<p>M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
224 BEKO	<u>ACTIVE PRO 32-911B</u>	SSUBE.FHD.MSB.1200 .V00.T11	<p>Ricerca automatica:</p> <p>M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
225 BLUEH	<u>BV193</u>	V2.01 11/06/09	<p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>REGIONE: ITALIA à LCN à ACCESSO à Automatico à OK à [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA:</p> <p>RICERCA CANALE à[ENTER] à REGIONE: ITALIA à MODO DI SCANSIONE àAUTOMATICO à[ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
226 BLUEH	<u>BV323</u>	TVC 20090320 Pan (OVVERO 20 MARZO 2009)	<p>PRIMA INSTALLAZIONE</p> <p>MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]</p> <p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
227 GRUNDIG	<u>VISION 2 16-2930 T</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V 00.T12	<p>Ricerca automatica:</p> <p>M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
228 GRUNDIG	<u>VISION 2 19-2930 T</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V 00.T12	<p>Ricerca automatica:</p> <p>M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
229 GRUNDIG	<u>VISION 2 19-2930 T DVD</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V 00.T12	<p>Ricerca automatica:</p> <p>M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
230 GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2930 T</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V 00.T12	<p>Ricerca automatica:</p> <p>M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
231 GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2930 T DVD</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V 00.T12	<p>Ricerca automatica:</p> <p>M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
232 GRUNDIG	<u>VISION 4 32-4905</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>I→IMP. CANALE →RICERCA AUTOMATICA →TastoCentrale →Seleziona Nazione Italia →tasto Centrale OK</p>

				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
233 IRRADIO	<u>XTL 718 UC</u>			Ricerca automatica: MENU→IMPOSTAZIONE→INSTALLAZIONE→OK →seleziona paese Italia→OK→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
234 IRRADIO	<u>XTL 719 AD</u>			Ricerca automatica: MENU→RICERCA CANALE→MODO SCANSIONE AUTOMATICO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
235 LG	<u>32LF5100</u>			Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
236 LG	<u>32LF5700</u>			Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
237 LG	<u>37LH201C/37LH2000</u>	V03.40.00		Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
238 LG	<u>42LF5100</u>			Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
239 LG	<u>42LF5700</u>			Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA ANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
240 LG	<u>42LH5700</u>			Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
241 LG	<u>47LF5100</u>			Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
242 LG	<u>47SL8500</u>	V02.01.00		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

243 LG	<u>M2062D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
244 LG	<u>M2262D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
245 LG	<u>M2362D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
246 NORDMENDE	<u>N194LD</u>	VER. VIDEOCON_5303D_V1. 05 REV. 20091022	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
247 NORDMENDE	<u>N224LD</u>	VER. VIDEOCON_5303D_V1. 05 REV. 20091022	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
248 NORDMENDE	<u>N324LDF / N324LDFWH</u>	VERSION> VIDEOCON 5303C V1.03 REVISION 20090927 MAIN VERSION IDTV0801 001044 4 002 27 001 11	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
249 RECO	<u>UNITED LTW26x94DB</u>		Ricerca automatica: MENU→CANALE→SINTONIA AUTO→SELEZIONA PAESE→ITALIA→LCN→ACCESO→INIZIO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
250 DIKOM 22"	<u>LCDTV K22</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,

2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso/alto
3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando
4) Selezionare l'icona del televisore (DTV) con tasto freccia in basso
5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra
6) Selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
7) Nel campo LCN scegliere "ACCESO" con tasto freccia destra/sinistra
8) Selezionare "SI" con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
9) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "CONFLITTI NELLA NUMERAZIONE DEI CANALI . ESEGUIRE UNA RISOLUZIONE AUTOMATICA" scegliere "SI" ed automaticamente si sintonizza su un programma
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

251 DIKOM 22"

LCDTV K22D

RICERCA AUTOMATICA
1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,
2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso/alto
3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando
4) Selezionare l'icona del televisore (DTV) con tasto freccia in basso
5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra
6) Selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
7) Nel campo LCN scegliere "ACCESO" con tasto freccia destra/sinistra
8) Selezionare "SI" con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
9) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "CONFLITTI NELLA NUMERAZIONE DEI CANALI . ESEGUIRE UNA RISOLUZIONE AUTOMATICA" scegliere "SI" ed automaticamente si sintonizza su un programma
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

252 DIKOM 24'

LCDTV K24

RICERCA AUTOMATICA
1) Pigiare il, tasto "MENU" sul telecomando,
2) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso /alto e con tasto freccia a Dx selezionare "ITALIA", con il tasto freccia in giù selezionare "RICERCA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
3) Ricompare il menù "TV" Pigiare il tasto freccia a Sx sul telecomando e selezionare "SI", premere "ENTER" sul telecomando
4) Selezionare "LCN" con tasto freccia in basso e scegliere "ON" con il tasto freccia a destra/sinistra
5) Selezionare "INIZIO" con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.

			<p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere "TV MENU" e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ?" selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra e premere "OK" parte la ricerca dei soli canali digitali.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
253 DIKOM 26'	<u>LCDTV K26</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso /alto e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Nel menù "CANALE" con il tasto freccia in basso selezionare "SINTONIA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "SELEZIONARE LA NAZIONE . SELEZIONARE START AGGIORNARE".</p> <p>6) Evidenziato "SELEZIONE PAESE" scegliere "ITALIA"</p> <p>7) Selezionare "LCN" con tasto freccia in basso e scegliere "ON" con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>8) Selezionare "INIZIO" con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.</p> <p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere "TV MENU" e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ?" selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra e premere "OK" parte la ricerca dei soli canali digitali.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
254 SONY	<u>KDL-40EX402, KDL-40NX500*, KDL-40BX400*</u>	M.8.039	<p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK</p> <p>gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
255 SONY	<u>KDL-46EX402</u>	M.8.046	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK</p> <p>gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
256 SONY	<u>KDL-52NX800</u>	PKG2.01EUH-0103	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
257 SONY	<u>KDL-32EX40B</u>	PKG0.0161EUL-0102	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
258 SONY	<u>KDL-40NX700</u>	PKG2.018EUH-0103	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>

259 SONY	<u>KDL-46NX700</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
260 SONY	<u>KDL-22EX302</u>	M.8.043	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
261 SONY	<u>KDL-26EX302, KDL-26EX301*</u>	M.8.043	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
262 SONY	<u>KDL-32EX402, KDL-32NX500*, KDL-32BX300*, KDL-32BX400*</u>	M.8.045	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
263 SONY	<u>KDL-32EX500, KDL-32EX505*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
264 SONY	<u>KDL-32EX700, KDL-32EX704*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
265 SONY	<u>KDL-37EX402</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
266 SONY	<u>KDL-37EX500, KDL-37EX505*</u>	PKG0.014EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
267 SONY	<u>KDL-40EX700, KDL-40EX704</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
268 SONY	<u>KDL-46EX700, KDL-46EX704*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
269 SONY	<u>KDL-52EX700, KDL-52EX704*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:

			MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
270 SONY	<u>KDL-60EX700</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
271 SONY	<u>KDL-32EX600</u>	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
272 SONY	<u>KDL-40EX600</u>	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
273 SONY	<u>KDL-40HX800</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
274 SONY	<u>KDL-40LX900</u> <u>KDL-40LX904*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
275 SONY	<u>KDL-40NX900</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
276 SONY	<u>KDL-46HX800</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
277 SONY	<u>KDL-46HX900</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
278 SONY	<u>KDL-52HX900</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
279 SONY	<u>KDL-52LX900</u> <u>KDL-52LX904*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
278 SONY	<u>KDL-52NX900</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK

			gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
281 SONY	<u>KDL-60LX900</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
282 FUNAI 19BB"	<u>LT7-M19BB</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto " INPUT " sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere " ITALIA " con tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
283 FUNAI 22BB"	<u>LT7-M22BB</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto " INPUT " sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere " ITALIA " con tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
284 FUNAI 32BB	<u>LT7-M32BB</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto " INPUT " sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere " ITALIA " con tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

285 FUNAI 19WB"	LT7-M19WB	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>	
286 FUNAI 22WB"	LT7-M22WB	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>	
287 Toshiba 22"	22DV667DG	EUV1.15.085	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU/SETUP " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio " SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? " sceglier "SI" con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
288 DIKOM 15"	LCDTV-M15	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in basso</p>	

		<p>3) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare "RICER AUTOMA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
289 DIKOM 15"	LCDTV-M15 D	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>3) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare "RICER AUTOMA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
290 DIKOM 19"	LCDTV M19	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare " DTV" con il tasto freccia in basso/alto e premer il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra</p> <p>6) Selezionare "RICER AUTOMA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
291 DIKOM 22"	LCDTV M22	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare " DTV" con il tasto freccia in basso/alto e premer il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p>

			<p>5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra</p> <p>6) Selezionare "RICER AUTOMA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
292 DIKOM 22"	LCDTV M22D		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>3) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare "RICER AUTOMA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORMAN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
293 Toshiba 19"	19DV667DG		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "IMPUP" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto" MENU/SETUP" " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio "SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA - CONTINUARE? " sceglier "SI" con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
294 Toshiba 19"	19DV665DG	EUV1.15.085	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "IMPUP" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto" MENU/SETUP" " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p>

			<p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio " SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? " scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
295 Toshiba 22"	22DV665DG	EUV1.15.085	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto " IMPUT " sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU/SETUP " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona " SINTONIA AUTOMATICA " e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio " SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? " scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
296 DIKOM 19"	<u>LCDTV-M19D</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in basso</p> <p>3) Entrare nel menu " DTV ".pigiando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare " RICER AUTOMA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI " scegliere " SI " con tasto freccia sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION " scegliere " SI " e pigiare il tasto " ENTER " ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
297 FUNAI 19"	LT850-M 19	ZF67319EUNOS-018-09	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto " SOURCE " sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra opp. Premere OK.</p> <p>5) Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " AVVIA " con tasto freccia in basso e premere OK</p>

			Parte la ricerca automatica al termine della quale il TV si sintonizza automaticamente su di un programma.
298 FUNAI 19"	<u>LH7-M19BB</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "CANALE" con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata "RICERCA AUTOMATICA" premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto "BACK" quattro volte</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
299 FUNAI 22"	LT850-M22	ZF67322EUNOS-026-02	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere OK.</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto OK sul telecomando.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
300 FUNAI 22"	<u>LH7-M22WB</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "CANALE" con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata "RICERCA AUTOMATICA" premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto "BACK" quattro volte</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
301 FUNAI 32"	<u>LH7-M32BB</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p>

		<p>5) Nel campo " PAESE " scegliere " ITALIA " con tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
302 FUNAI 26"	<u>LT8-M26BB</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto " INPUT " sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo " PAESE " scegliere " ITALIA " con tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
303 DIKOM LED TV M15"	<u>LEDTV- M15</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in basso e premere " ENTER "</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " DTV " e scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER "</p> <p>7) Compare il messaggio " DELETE ALL CHANNELS " scegliere " SI " con tasto freccia sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
304 DIKOM LED TV M22"	<u>LEDTV- M22</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in alto e premere " ENTER "</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " .</p> <p>4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " DTV " e scegliere " LCN ON " con il tasto freccia a sinistra e scegliere " SI ", premere " ENTER "</p> <p>7) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI " scegliere " SI " con tasto freccia sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p>

			<p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
305 DIKOM LED TV S22"	<u>LEDTV- S22</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in alto e premere " ENTER " "</p> <p>3) Pigiare il tasto " TV MENU " .</p> <p>4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " DTV " e scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER " "</p> <p>7) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI " scegliere " SI " con tasto freccia sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
306 DIKOM LED TV S24"	<u>LEDTV- S24</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in basso e premere " ENTER " "</p> <p>3) Pigiare il tasto " TV MENU " .</p> <p>4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " DTV " e scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER " "</p> <p>7) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI " scegliere " SI " con tasto freccia sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
307 TELESYSTEM 22'	<u>PALCO 22/L07 HD REDY</u>	<u>CH_L15_E_V02.18</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1. Pigiare il tasto " AV " sul telecomando</p> <p>2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>3. Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4. Nel menu " CANALE " selezionare " RICERCA AUTO " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio " Selez.OK per avviare o Canc per uscire " scegliere " OK " per continuare e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>6. Parte la ricerca automatica, facendo prima la ricerca di canali analogici , poi esegue la ricerca dei canali digitali;</p> <p>7. Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto " MENU " e compare il messaggio " SALTARE RICERCA canali ATV ? " selezionare " SI " , con tasto freccia sinistra e premere il tasto " ENTER " sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca dei soli canali digitali, alla fine della quale si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
	<u>C01</u>		

308 TELESYSTEM 24'	<u>PALCO 24/L07 FULL HD C01F</u>	CH_L15_E_V02.18	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pigiare il tasto "AV" sul telecomando 2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4. Nel menu "CANALE" selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando 5. Compare il messaggio "Selez.OK per avviare o Canc per uscire" scegliere "OK" per continuare e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Parte la ricerca automatica, facendo prima la ricerca di canali analogici, poi esegue la ricerca dei canali digitali; 7. Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto "MENU" e compare il messaggio "SALTARE RICERCA canali ATV?" selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando <p>Parte la ricerca dei soli canali digitali, alla fine della quale si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
309 SONY	<u>KDL-32EX43B</u>	PKG0.0161EUL-0102	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
310 SONY	<u>KDL-32EX301</u>	M.8.046	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
311 SONY	<u>KDL-32EX403</u>	M.8.045	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
312 SONY	<u>KDL-32NX503*</u>	M.8.045	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
313 SONY	<u>KDL-32EX603</u>	PKG2.016EUH-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
314 SONY	<u>KDL-32EX605*</u>	PKG2.016EUH-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
315 SONY	<u>KDL-32EX710</u>	PKG0.022UEL-001	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>

316 SONY	KDL-32EX711*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
317 SONY	KDL-32EX713	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
318 SONY	KDL-32EX715*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
319 SONY	KDL-32EX716*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
320 SONY	KDL-32EX717*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
321 SONY	KDL-32EX719*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
322 SONY	KDL-32EX703*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
323 SONY	<u>KDL-32EX705*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
324 SONY	<u>KDL-32EX706*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
325 SONY	<u>KDL-32EX701*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

326 SONY	<u>KDL-32EX707*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
327 SONY	<u>KDL-32EX709*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
328 SONY	<u>KDL-32EX500*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
329 SONY	<u>KDL-32EX501*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
330 SONY	<u>KDL-32EX503*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
331 SONY	<u>KDL-32EX508</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
332 SONY	<u>KDL-32PX300</u>	PKG0400	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK- Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
333 SONY	<u>KDL-37EX401</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK- Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
334 SONY	<u>KDL-37EX403.</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK- Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
335 SONY	<u>KDL-37EX503*</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK- Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
336 SONY	<u>KDL-40EX40B</u>	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

337 SONY	<u>KDL-40EX43B*</u>	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
338 SONY	<u>KDL-40EX403</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
339 SONY	<u>KDL-40NX503</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
340 SONY	<u>KDL-40EX500</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
341 SONY	<u>KDL-40EX501*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
342 SONY	<u>KDL-40EX503*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
343 SONY	<u>KDL-40EX505*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
344 SONY	<u>KDL-40EX508*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
345 SONY	<u>KDL-40EX603*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
346 SONY	<u>KDL-40EX605*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
347 SONY	<u>KDL-40EX701*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
348 SONY	<u>KDL-40EX703*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

349 SONY	<u>KDL-40EX705*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
350 SONY	<u>KDL-40EX706</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
351 SONY	<u>KDL-40EX708*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
352 SONY	<u>KDL-40EX709*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
353 SONY	<u>KDL-40EX710*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
354 SONY	<u>KDL-40EX711*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
355 SONY	<u>KDL-40EX713*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
356 SONY	<u>KDL-40EX715*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
357 SONY	<u>KDL-40EX716*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
358 SONY	<u>KDL-40EX717*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
359 SONY	<u>KDL-40EX718*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
360 SONY	<u>KDL-40EX719*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

361 SONY	KDL-40HX700	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
362 SONY	KDL-40HX701*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione
363 SONY	KDL-40HX703*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
364 SONY	KDL-40HX705*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
365 SONY	<u>KDL-40HX805:</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
366 SONY	<u>KDL-40HX803*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
367 SONY	<u>KDL-40LX905</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
368 SONY	<u>KDL-40LX903</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
369 SONY	<u>KDL-40NX715</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
370 SONY	<u>KDL-40NX703*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
371 SONY	<u>KDL-40NX710*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
372 SONY	<u>KDL-40NX713*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:

			MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
373 SONY	<u>KDL-40NX705*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
374 SONY	<u>KDL-40NX800</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
375 SONY	<u>KDL-40NX803*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
376 SONY	<u>KDL-40NX805*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
377 SONY	<u>KDL-46EX401</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
378 SONY	<u>KDL-46EX403</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
379 SONY	<u>KDL-46EX500</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
380 SONY	<u>KDL-46EX501</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
381 SONY	<u>KDL-46EX503*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
382 SONY	<u>KDL-46EX505</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
383 SONY	<u>KDL-46EX701*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:

			MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
384 SONY	<u>KDL-46EX703*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
385 SONY	<u>KDL-46EX705*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
386 SONY	<u>KDL-46EX706*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
387 SONY	<u>KDL-46EX707*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
388 SONY	<u>KDL-40EX708*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
389 SONY	<u>KDL-40EX709*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
390 SONY	<u>KDL-40EX710*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
391 SONY	<u>KDL-40EX711*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
392 SONY	<u>KDL-40EX713*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
393 SONY	<u>KDL-40EX715*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
394 SONY	<u>KDL-40EX716*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

395 SONY	<u>KDL-40EX717*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
396 SONY	<u>KDL-40EX718*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
397 SONY	<u>KDL-40EX719*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
398 SONY	<u>KDL-46HX700</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
399 SONY	<u>KDL-46HX703*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
400 SONY	<u>KDL-46HX705*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
401 SONY	<u>KDL-46HX805</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
402 SONY	<u>KDL-46HX803*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
403 SONY	<u>KDL-46HX905</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
404 SONY	<u>KDL-46HX903</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
405 SONY	<u>KDL-46NX710</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impotazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
406 SONY	<u>KDL-46NX705*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:

			MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
407 SONY	<u>KDL-46NX703*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
408 SONY	<u>KDL-46NX713*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
409 SONY	<u>KDL-46NX715*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
410 SONY	<u>KDL-52EX705</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
411 SONY	<u>KDL-52EX703*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
412 SONY	<u>KDL-52HX905</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
413 SONY	<u>KDL-52HX903*</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
414 SONY	<u>KDL-52LX905,</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
415 SONY	<u>KDL-52LX903*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
416 SONY	<u>KDL-52NX805</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

417 SONY	KDL-52NX803*	PKG2.018EUH-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
418 SONY	KDL-55EX500	PKG1.049EUL-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
419 SONY	KDL-55EX503*	PKG1.049EUL-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
420 SONY	KDL-55EX505*	PKG1.049EUL-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
421 SONY	<u>KDL-55EX710</u>	PKG1.049EUL-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
422 SONY	<u>KDL-55EX713*</u>	PKG1.049EUL-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
423 SONY	<u>KDL-55EX715*</u>	PKG1.049EUL-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
424 SONY	<u>KDL-55NX810</u>	PKG2.018EUH-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
425 SONY	<u>KDL-55NX813*</u>	PKG2.018EUH-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
426 SONY	<u>KDL-55NX815*</u>	PKG2.018EUH-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.</p>
427 SONY	<u>KDL-60EX705</u>	PKG2.018EUH-0103	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta</p>

Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

428 SONY	<u>KDL-60EX703</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
429 SONY	<u>KDL-60LX905</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
430 SONY	<u>KDL-60LX903*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK- Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
431 SHARP	<u>LC-19LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
432 SHARP	<u>LC-19LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
433 SHARP	<u>LC-22LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
434 SHARP	<u>LC-22LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
435 SHARP	<u>LC-26LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
436 SHARP	<u>LC-26LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV .

			In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
437 SHARP	<u>LC-32FH510E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
438 SHARP	<u>LC-32FB510E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
439 SHARP	<u>LC-32FS510E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di
440 SHARP	<u>LC-32FH500E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
441 SHARP	<u>LC-32FB500E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
442 SHARP	<u>LC-32LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
443 SHARP	<u>LC-32LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
444 SHARP	<u>LC-37LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV .

In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.

445 SHARP	<u>LC-37LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
446 SHARP	<u>LC-40LE810E</u>	E1002161-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
447 SHARP	<u>LC-40LX810E*</u>	E1002161-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
448 SHARP	<u>LC-40LE820E</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
449 SHARP	<u>LC-40LU820E*</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
450 SHARP	<u>LC-42LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
451 SHARP	<u>LC-42LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANALI - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
452 SHARP	<u>LC-46LE810E</u>	E1002161-M000080	Ricerca automatica:

			<p>MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE</p> <p>In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.</p>
453 SHARP	<u>LC-46LX810E</u>	E1003122-M000080	<p>Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE</p> <p>In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.</p>
454 SHARP	<u>LC-46LE820E</u>	E1003122-M000080	<p>Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE</p> <p>In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.</p>
455 SHARP	<u>LC-46LU820E</u>	E1003122-M000080	<p>Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE</p> <p>In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.</p>
456 SHARP	<u>LC-52LE820E</u>	E1003122-M000080	<p>Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE</p> <p>In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.</p>
457 SHARP	<u>LC-52LU820E</u>	E1003122-M000080	<p>Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE- TERRESTRE</p> <p>In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.</p>
458 ACER	<u>AT 3247</u>		<p><i>Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801 in avanti</i></p>
459 ACER	<u>AT 3248</u>		<p><i>Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801 in avanti</i></p>

460 ACER	<u>AT 1925</u>		Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801 in avanti
461 BEKO	<u>ACTIVE 19-911BU</u>		Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK : i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
462 BEKO	<u>EXPERT 32-922 BU</u>	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
463 BEKO	<u>EXPERT 37-922 BU</u>	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
464 BEKO	<u>EXPERT 42-922 BU</u>	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
465 GRUNDIG	<u>LEEMAXX 19 T4</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V00.T15	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE →RICERCA AUTOMATICA →Tasto DX→Selezione Nazione Italia →tasto Centrale OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
466 GRUNDIG	<u>VISION 3 26-3931T</u>	ST8GMW.F8M.R64M.V00.T08	Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →selezione Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avant.
467 GRUNDIG	<u>VISION 3 32-3931 T</u>	ST8GMW.F8M.R64M.V00.T08	Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →selezione Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avant.
468 GRUNDIG	<u>VISION 6 26-6930 T</u>	ST8GMW.F8M.R64M.V00.T08	Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →selezione Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avant.
469 GRUNDIG	<u>VISION 6 32-6930T</u>		Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →selezione Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avant.

470 GRUNDIG	<u>VISION 9 37-9980T USB</u>		<p>Ricerca automatica: I→INSTALLAZIONE→tasto centrale OK →RICERCA</p> <p>AUTOMATICA →Tasto centrale OK → Nazione →Italia →tasto Centrale OK →tasto centrale OK</p> <p><i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti</i></p>
471 LG	<u>19LH250C</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>
472 LG	<u>22LH250C</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>
473 LG	<u>26LH250C</u>	V03.01.00	<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire passw. 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>
474 LG	<u>32LH250C</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire pin "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>
475 LG	<u>42LH250C</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>
476 LG	<u>42SL8500</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire passw. 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>
477 LG	<u>M197WDP-PZ</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>
478 LG	<u>M227WDP-PZ</u>	V3.00.0	<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→ Inserire password "0000" →SI→OK→AVVIO</p> <p><i>I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</i></p>

479 LG	<u>M237WD-PZ</u>	V3.09.1	<p>Ricerca automatica: MENUCONFIG. SINTONIZZ. AUTOM.INSERIRE PASSWORD"0000" mettere un flag ([1] su NUMERAZIONE AUTOMATICASI I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</p>
480 LG	<u>M1962D-PZ</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→ Inserire password "0000" →SI→OK→AVVIO I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</p>
481 LG	<u>M2762D-PZ</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→ Inserire password "0000" →SI→OK→AVVIO I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti</p>
482 RECO	<u>UNITED DVT8060</u>	801.01+820.01	<p>Ricerca automatica: MENU→MENU DVB→RICERCA PROGR→RICERCA AUTOMAT. →OK</p>
483 RECO	<u>UNITED LTV15X96</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→ SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
484 RECO	<u>UNITED LTV14X93</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→CANALE→SINTONIA AUTO→SELEZIONA PAESE→ITALIA→LCN→ACCESO→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
485 RECO	<u>UNITED LTV15X97</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destra→RICER.AUTOMA.→tasto destra→Cancellare tutti i canali?→SI/NO→ENTER i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
486 RECO	<u>UNITED LTV19X95</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→DTV→RICERCA AUTO→LCN→selezionare ACCESO→Si i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
487 RECO	<u>UNITED LTV19X96</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→ SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
488 RECO	<u>UNITED LTV22X95</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→DTV→RICERCA AUTO→LCN→selezionare ACCESO→Si i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
489 RECO	<u>UNITED LTV22X96</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→ SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
490 RECO	<u>UNITED LTV26X95</u>		<p>Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto DX→RICERCA AUTO→tasto DX→ LCN ACCESO→SI→ENTER</p>

			<i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</i>
491 RECO	<u>UNITED TVD9152+DVD</u>		Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→ SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK <i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</i>
492 RECO	<u>UNITED TVD9153</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→RICER. AUTOMA.→tasto destro <i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</i>
492 RECO	<u>UNITED TVD9155+DVD</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destro→ SELEZIONA PAESE →ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER <i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</i>
493 RECO	<u>UNITED TVD9155</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destro→ SELEZIONA PAESE →ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER <i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</i>
494 RECO	<u>UNITED TVD9194 DVBT</u>		Ricerca automatica: MENU→INSTALLAZIONE →RICERCA AUTOMATICA→ OK→ <i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</i>
495 RECO	<u>UNITED TVD9195+DVD</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destro→ SELEZIONA PAESE →ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER <i>i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</i>
496 VIDEOCON	<u>V224LD</u>	TVH 20100202 Pan	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
497 VIDEOCON	<u>V324LD</u>	20100202 Pan	RICERCA AUTOMATICA MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALIà ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
498 VIDEOCON	<u>V324LDF</u>		SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
499 HANTAREX	<u>LCD22TV</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto " INPUT " sul telecomando 2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in alto e premere " OK " 3) Pigiare il tasto " MENU".sul telecomando 4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso 5) Entrare nel menu "DTV" pigiando il tasto freccia a destra. 6) Selezionare "RICERCA AUTO " con il tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando 7) Nel menu "DTV " scegliere " SI " con il tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando

- 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma

Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

500 HKC

86256/15-A2

RICERCA AUTOMATICA

- 1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
- 2) Selezionare "**DTV**" con tasto freccia in alto e premere "**ENTER**"
- 3) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando
- 4) Selezionare "**DTV**" con il tasto freccia in basso
- 5) Entrare nel menu "**DTV**" pigiando il tasto freccia a destra.
- 6) Selezionare "**RICERCA AUTO**" con il tasto freccia in basso e premere "**ENTER**" sul telecomando
- 7) Nel menu "**DTV**" compare "**LCN**" scegliere "**ACCESO**" con tasto freccia destra/sinistra; scegliere "**SI**" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**ENTER**" sul telecomando

- 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma

Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

501 SCOTT 22"

TL22

RICERCA AUTOMATICA

- 1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
- 2) Selezionare "**DTV**" con il tasto freccia in alto e premere "**ENTER**"
- 3) Pigiare il tasto "**LCD MENU**" sul telecomando,
- 4) Selezionare "**DTV**" con il tasto freccia in basso
- 5) Entrare nel menu "**DTV**" pigiando sul tasto freccia a destra
- 6) Selezionare "**RICERCA AUTO**" con tasto freccia in basso e premere "**ENTER**" sul telecomando
- 7) Nel menù "**DTV**" nel campo "**LCN**" scegliere "**ACCESO**" con il tasto freccia a destra
- 8) Selezionare "**SI**" con tasto freccia a sinistra e premere "**ENTER**" sul telecomando
- 9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma

Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

502 FUNAI 19"

LH850-M19

ZF67519EUNOS-012-02

- 1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando,
- 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "**DTV**" e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 3) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando
- 4) Selezionare "**CANALE**" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "**OK**".
- 5) Selezionare "**RICERCA AUTOMATICA**" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 6) selezionare "**AVVIA**" con tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.

Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

503 FUNAI 22"

LH850-M22

ZF67522EUNOS-012-02

- 1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando,
- 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "**DTV**" e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 3) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando

- 4) Selezionare "**CANALE**" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "**OK**".
- 5) Selezionare "**RICERCA AUTOMATICA**" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 6) selezionare "**AVVIA**" con tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

504 FUNAI 26"

LH850-M26

ZF67526EUNOS-012-02

- 1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando,
- 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "**DTV**" e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 3) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando
- 4) Selezionare "**CANALE**" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "**OK**".
- 5) Selezionare "**RICERCA AUTOMATICA**" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 6) selezionare "**AVVIA**" con tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

505 FUNAI 32"

LH850-M32

ZF67532EUNOS-012-02

- 1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando,
- 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "**DTV**" e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 3) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando
- 4) Selezionare "**CANALE**" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "**OK**".
- 5) Selezionare "**RICERCA AUTOMATICA**" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 6) selezionare "**AVVIA**" con tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

506 FUNAI 26"

LT850-M26

ZF67326EUNOS-028-02

- 1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando,
- 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "**DTV**" e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 3) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando
- 4) Selezionare "**CANALE**" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "**OK**".
- 5) Selezionare "**RICERCA AUTOMATICA**" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 6) selezionare "**AVVIA**" con tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

507 SHARP 24"

LC-24LE220E

Sharp v1.00

- 1) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando,
- 2) Selezionare con il tasto freccia a destra (o sinistra) "**CANALE**" e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 3) Selezionare "**RICERCA AUTOMATICA**" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
- 4) Alla voce *Selezione nazione* scegliere "**ITALIA**" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.

			<p>5) Selezionare <i>Tipo di sintonia</i> con la freccia verso il basso del telecomando e impostare "DTV" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.</p> <p>6) selezionare "INIZIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
507 SHARP 24"	<u>LC-24LE220E</u>	Sharp v1.00	<p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra (o sinistra) "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Alla voce <i>Selezione nazione</i> scegliere "ITALIA" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.</p> <p>5) Selezionare <i>Tipo di sintonia</i> con la freccia verso il basso del telecomando e impostare "DTV" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.</p> <p>6) selezionare "INIZIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
508 SONY	<u>KDL-22CX32D</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
509 SONY	<u>KDL-22EX320</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
510 SONY	<u>KDL-22EX3525</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
511 SONY	<u>KDL-24EX320</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
512 SONY	<u>KDL-24EX325</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
513 SONY	<u>KDL-26BX320</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
514 SONY	<u>KDL-26BX321</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
515 SONY	<u>KDL-26BX325</u>	Trial	<p>Ricerca automatica:</p>

			MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
516 SONY	<u>KDL-26EX320</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
517 SONY	<u>KDL-26EX321</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
518 SONY	<u>KDL-26EX325</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
519 SONY	<u>KDL-32BX320</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
520 SONY	<u>KDL-32BX321</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
521 SONY	<u>KDL-32BX420</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
522 SONY	<u>KDL-32CX32D</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
523 SONY	<u>KDL-32CX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
524 SONY	<u>KDL-32CX321</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
525 SONY	<u>KDL-32CX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
526 SONY	<u>KDL-32EX421</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

527 SONY	<u>KDL-32EX424</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
528 SONY	<u>KDL-32EX425</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
529 SONY	<u>KDL-32EX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
530 SONY	<u>KDL-32EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
531 SONY	<u>KDL-32EX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
532 SONY	<u>KDL-32EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
533 SONY	<u>KDL-32EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
534 SONY	<u>KDL-32EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
535 SONY	<u>KDL-32EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
536 SONY	<u>KDL-32EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
537 SONY	<u>KDL-32EX724</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
538 SONY	<u>KDL-32EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

539 SONY	<u>KDL-32EX726</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
540 SONY	<u>KDL-32EX727</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
541 SONY	<u>KDL-32EX728</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
542 SONY	<u>KDL-32EX729</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
543 SONY	<u>KDL-32NX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
544 SONY	<u>KDL-37BX420</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
545 SONY	<u>KDL-37EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
546 SONY	<u>KDL-37EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
547 SONY	<u>KDL-37EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
548 SONY	<u>KDL-37EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
549 SONY	<u>KDL-37EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
550 SONY	<u>KDL-40BX420</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK

			gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
551 SONY	<u>KDL-40CX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
552 SONY	<u>KDL-40CX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
553 SONY	<u>KDL-40CX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
554 SONY	<u>KDL-40CX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
555 SONY	<u>KDL-40EX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
556 SONY	<u>KDL-40EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
557 SONY	<u>KDL-40EX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
558 SONY	<u>KDL-40EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
559 SONY	<u>KDL-40EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
560 SONY	<u>KDL-40EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
561 SONY	<u>KDL-40EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
562 SONY	<u>KDL-40EX723</u>	Trial	Ricerca automatica:

			MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
563 SONY	<u>KDL-40EX724</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
564 SONY	<u>KDL-40EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
565 SONY	<u>KDL-40EX726</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
566 SONY	<u>KDL-40EX727</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
567 SONY	<u>KDL-40EX728</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
568 SONY	<u>KDL-40EX729</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
569 SONY	<u>KDL-40HX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
570 SONY	<u>KDL-40HX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
571 SONY	<u>KDL-40HX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
572 SONY	<u>KDL-40NX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
573 SONY	<u>KDL-40NX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
574 SONY	<u>KDL-40NX721</u>	Trial	Ricerca automatica:

			MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
575 SONY	<u>KDL-40NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
576 SONY	<u>KDL-40NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
577 SONY	<u>KDL-46CX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
578 SONY	<u>KDL-46CX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
579 SONY	<u>KDL-46CX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
580 SONY	<u>KDL-46EX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
581 SONY	<u>KDL-46EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
582 SONY	<u>KDL-46EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
583 SONY	<u>KDL-46EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
584 SONY	<u>KDL-46EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
585 SONY	<u>KDL-46EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

586 SONY	<u>KDL-46EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
587 SONY	<u>KDL-46EX724</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
588 SONY	<u>KDL-46EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
589 SONY	<u>KDL-46EX726</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
590 SONY	<u>KDL-46EX727</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
591 SONY	<u>KDL-46EX728</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
592 SONY	<u>KDL-46EX729</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
593 SONY	<u>KDL-46HX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
594 SONY	<u>KDL-46HX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
595 SONY	<u>KDL-46EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
596 SONY	<u>KDL-46HX820</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
597 SONY	<u>KDL-46HX823</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

598 SONY	<u>KDL-46HX825</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
599 SONY	<u>KDL-46HX920</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
600 SONY	<u>KDL-46HX923</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
601 SONY	<u>KDL-46HX925</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
602 SONY	<u>KDL-46NX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
603 SONY	<u>KDL-46NX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
604 SONY	<u>KDL-46NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
605 SONY	<u>KDL-46NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
606 SONY	<u>KDL-55EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
607 SONY	<u>KDL-55EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
608 SONY	<u>KDL-55EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
609 SONY	<u>KDL-55EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK- Antenna-OK

			gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
606 SONY	<u>KDL-55EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
607 SONY	<u>KDL-55EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
608 SONY	<u>KDL-55EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
609 SONY	<u>KDL-55EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
610 SONY	<u>KDL-55HX820</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
611 SONY	<u>KDL-55HX823</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
612 SONY	<u>KDL-55HX825</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
613 SONY	<u>KDL-55HX920</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
614 SONY	<u>KDL-55HX923</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
615 SONY	<u>KDL-55HX925</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
616 SONY	<u>KDL-55NX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
617 SONY	<u>KDL-55NX721</u>	Trial	Ricerca automatica:

			MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
618 SONY	<u>KDL-55NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
619 SONY	<u>KDL-55NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
620 SONY	<u>KDL-60NX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
621 SONY	<u>KDL-60NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
622 SONY	<u>KDL-60NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
623 SONY	<u>KDL-65HX920</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
624 SONY	<u>KDL-65HX923</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
625 SONY	<u>KDL-65HX925</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
626 Telesystem 19"	<u>PALCO19 LED03C01</u>		RICERCA AUTOMATICA <ol style="list-style-type: none"> 1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2. Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4. Selezionato "CANALE" 5. Selezionata "SINT AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Compare il messaggio "INSERIRE PASSWORD" digitare "0000". 7. Nel campo "TIPO SINTONIZZAZIONE" scegliere con tasto freccia destra/sinistra "DTV" 8. Selezionare "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 9. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>

627 Telesystem 22"	<u>PALCO22 LED03C01F</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionato "CANALE" 5) Selezionata "SINT AUTOMATICA" premere il tasto ENTER sul telecomando. 6) Nel campo "TIPO SINTONIZZAZIONE" sceglier con tasto freccia destra/sinistra "DTV" 7) Selezionare "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
628 Telesystem 24"	<u>PALCO24 LED03C01F</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionato "CANALE" 5) Selezionata "SINT AUTOMATICA" premere il tasto ENTER sul telecomando. 6) Nel campo "Tipo Sintonizzazione" sceglier con tasto freccia destra/sinistra "DTV" 7) Selezionare "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
629 MAJESTIC	<u>TVD 19TFT</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICERCA AUTO", premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5) Selezionare "Acceso", alla voce LCN, con il tasto freccia sinistra/destra. 6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SI", quindi premere "ENTER" sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?", 8) Selezionare "SI" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 9) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
630 MAJESTIC	<u>TVD 219LED</u>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pigiare il tasto "MODE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra.

- 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICER. AUTOMA.", premere il tasto freccia destra sul telecomando.
- 5) Compare il messaggio "cancellare tutti i programmi?"
- 6) Selezionare "Si" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.
- 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?", selezionare "Si" e premere "ENTER" sul telecomando.
- 8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

631 MAJESTIC

TVD 222LED

RICERCA AUTOMATICA

- 1) Pigiare il tasto "MODE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando.
- 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
- 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra.
- 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICER. AUTOMA.", premere il tasto freccia destra sul telecomando.
- 5) Compare il messaggio "cancellare tutti i programmi?"
- 6) Selezionare "Si" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.
- 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?", selezionare "Si".
- 8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

632 PANASONIC

TX-L24C3E

1106-01700

RICERCA AUTOMATICA

- 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
- 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "IMPOSTAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
- 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "MENU Sintonia DVB-T", premere il tasto "OK" sul telecomando.
- 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "Sintonia automatica", premere il tasto "OK" sul telecomando.
- 5) Compare il messaggio "Tutti i dati di sintonizzazione DVB-T saranno cancellati". Premere il tasto "OK" sul telecomando.
- 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale viene eventualmente proposta la risoluzione manuale dei conflitti di LCN. Premere il tasto "Exit" del telecomando per la risoluzione automatica dei conflitti; infine si verifica la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

633 PANASONIC

TX-L24E3E

1006-10000

RICERCA AUTOMATICA

- 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
- 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "IMPOSTAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
- 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "MENU Sintonia DVB-T", premere il tasto "OK" sul telecomando.
- 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "Sintonia automatica", premere il tasto "OK" sul telecomando.
- 5) Compare il messaggio "Tutti i dati di sintonizzazione DVB-T saranno cancellati". Premere il tasto "OK" sul telecomando.

6) Parte la ricerca automatica al termine della quale viene eventualmente proposta la risoluzione manuale dei conflitti di LCN. Premere il tasto "Exit" del telecomando per la risoluzione automatica dei conflitti; infine si verifica la sintonizzazione automatica su di un programma.
LCN II TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

|

|